

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

まさかの時も安心! 非常時・災害時に活躍!

自家発電LEDライト ラジオ付

AM/FMラジオが聴ける! サイレンが鳴る〔80dB〕! 夜間蓄光! スマホなどをUSBで充電できる!
小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!

MANUAL GENERATOR

LED & RADIO

AM/FM
ラジオ

LED 0.5 W

充電時間
USB 3h

連続点灯時間
5h

夜間蓄光タイプなので暗い場所でも確認できます。

簡単操作でAM/FMラジオが聴けます。

出力 入力
USB micro USB

USBでPCなどから本体へ充電。本体からスマホなどを充電できます。

ライト

サイレン
80dB

屋内型 充電式

LEH-05W-PG

- | | |
|--------------------------------|--|
| ■バッテリー リチウムイオン 3.7V
800mAh | ■ラジオ周波数 AM/522~1656KHz
FM/76~108MHz |
| ■色温度 8000K | ■使用環境温度 -10℃~45℃ |
| ■定格光束 21Lm | ■サイズ W45×D34×H163mm |
| ■1m照度 370Lx | ■質量 134g |
| ■電池寿命 約500回 | ■付属品 USBケーブル |
| ■充電時間 USB/3時間 | JANコード / 4937305-05531-1 |
| ■手回し充電 130回/分
(ラジオ5分、ライト5分) | 梱包数 / 50 |
| ■連続点灯時間 5時間 | 元払発送単位 / 20 |
| ■球寿命 40000時間 | 標準価格(税別) 7,000円 |

- 照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
- 連続点灯時間とは、当社の測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値です。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ラジオ使用時、USB出力はできません。



総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |

■お問い合わせは…

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

2017.08.0000